SSB-ELECTRONIC · MAADOITUS

# GC-10 maadoitussarja

Asennusohje 10 mm koaksiaalikaapeleille – SSB 6819, Tele-Tukku EFL10MAA

IP68 | ≥ 20 kA (8/20 µs) | ≤ 5 mΩ | 5 mm kuusiokolo



## TARVITTAVAT TYÖKALUT

- 5 mm kuusiokoloavain
- Mattoveitsi

## TÄRKEÄT MITAT

| | |
|---|---|
| Ulkovaipan kuorinta | 30 mm, punos jää ehjäksi |
| Ruuvien kiristys | 5 mm kuusiokoloavain |
| Maadoituskaapeli | 16 mm², n. 40 cm |
| Kaapelikengät | M6 ja M8 |


Maadoitussarja ei korvaa ukkossuojaa.

## ASENNUSVAIHEET

**1** Kytke maadoitusrunko potentiaalintasauskiskoon tai maapotentiaaliin mahdollisimman lyhyellä kaapelilla.




**2** Kokoa maadoituskaapelin ruuviliitos kuvan järjestyksessä. Nuoli osoittaa kaapelikengän kontaktikohdan.




**3** Kiinnitä maadoituskaapelin ruuviliitos maadoitusrungon ulkopuolelle.




**4** Kuori koaksiaalikaapelin ulkovaippaa varovasti 30 mm mattoveitsellä. Älä vahingoita kuparipunosta.



**5** Aseta koaksiaalikaapeli maadoitusrunkoon niin, että kuorittu kohta osuu kontaktipintaan.



**6** Sulje maadoitusrunko.



**7** Kiristä ruuvit 5 mm kuusiokoloavaimella.

### Toimitussisältö

- Maadoitusrunko (kumi, RST)
- Maadoituskaapeli 16 mm², n. 40 cm
- Kaapelikengät M6 ja M8, kiinnitystarvikkeet
- Kutistesukka



Lähde: SSB-Electronic GmbH, asennusohje Grounding Kit GC 6818–6820 (07/2020) ja datalehti GC-10 6819 (09/2020). Kuvat: SSB-Electronic. Tekniset tiedot valmistajan mukaan, muutokset mahdollisia. Tele-Tukku Oy.